


ハンディリーダー ブルートゥース設定ガイド

ハンディリーダをブルートゥースで接続する設定を説明します。

ここで設定する COM ポート番号はソフトウェアの環境設定に必要です。メモしておいてください。

本説明は BUFFALO 社 BSHSBD02（東芝製 Bluetooth スタック）を例にとり説明をしています。
設定の際にはお客様がお使いになるブルートゥースアダプターの説明書も併わせてご覧ください。



まずはブルートゥースアダプターの説明書に従いドライバをインストールしてください

画面下のタスクトレイのアイコンを右クリックしメニューより 新しい接続の追加を行います

「カスタムモード」にチェックを入れて「次へ」をクリック
🔔 ハンディリーダーの電源を入れておいてください




使用するリーダを選択し「次へ」をクリック

デバイス名対応表	デバイス名
JT-H252HT →	JT-H252HT
JT-H251HT →	JT-H251HT
JT-H250HT →	JT-H250HT
JT-7720HT →	TAIYO SPP-DUN
TIR-2450H →	KCWirefreeDevice

サービスクラスが” シリアルポート” のものを選択して「次へ」をクリック

「デフォルトの COM ポートを使用する」のチェックをはずす

「OK」をクリック



「COM ポートの割り当て」で COM1 ～ COM15 の間で選択

「次へ」をクリック

「次へ」をクリック

「完了」をクリック

🔔 COMポート番号はソフトウェアの環境設定で使用します。メモしておいてください。