

# 操作説明書


2012/03/13

Ver 1.00



# 目次

アプリケーションの登録	1 / 7
プロトコルの設定	2 / 7
送信、受信 (クライアント)	3 / 7
受信、送信 (サーバ)	4 / 7
データの保存	5 / 7
あったらいいな機能、バージョン情報、アンインストール	6 / 7
ASCII (アスキー) コード表	7 / 7




OKボタンをクリックします。




インターネットに接続した状態で登録を行ってください。

emailを入力します。  
会社名、名前、〒、住所と電話番号の入力は任意です。

送信ボタンをクリックします。



OKボタンをクリックします。



メニューバーから、設定(S) - プロトコル(P)



Mode(モード)

クライアント

送信ボタンで送信し、サーバからの受信を待つモード。

サーバ

クライアントからのデータを受信し、自動で送信データを送信するモード。  
事前に送信データに入力しておく。

Port No.(ポート番号)

0 ~ 65535までの数字。

1024以上で、登録されていない値をセットしてください。

49152 ~ 65535は、自由に使えます。

IP address(IP アドレス)

サーバのIPアドレスをセットします。  
モードがクライアントの時に必要。

登録

変更した項目はiniファイルに保存され、内容はすぐに反映されます。

キャンセル

変更した項目があっても中止されます。



## クライアント

送信データに1バイト文字(数字、英字、記号 \*1 )と制御コード \*2 を入力し、送信ボタンで送信します。

\*1 !"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~ と space

\*2 16進表記の[00] ~ [FF]で表示します。

例: Null=[00] SOH=[01] STX=[02] ETX=[03] EOT=[04] ENQ=[05] ACK=[06] LF=[0A] CR=[0D] NAK=[15] ESC=[1B]

受信データは、すべて16進表記の[00] ~ [FF]で表示します。

受信データエリアをWクリックすることで、制御コードは で、それ以外は1バイト文字で表示します。

サーバ

受信データの応答用に、送信データに1バイト文字(数字、英字、記号 \*1 )と制御コード \*2 を入力します。


\*1 !"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~ と space

\*2 16進表記の[00] ~ [FF]で表示します。


例: Null=[00] SOH=[01] STX=[02] ETX=[03] EOT=[04] ENQ=[05] ACK=[06] LF=[0A] CR=[0D] NAK=[15] ESC=[1B]

受信データは、すべて16進表記の[00] ~ [FF]で表示します。

受信データエリアをWクリックすることで、制御コードは で、それ以外は1バイト文字で表示します。




メニューバーから、ファイル(F) - データ保存(S)




データ件数が1件以上の場合に、送信または受信した1件目の日時をファイル名にして、実行ファイルと同じディレクトリに作成します。

データ保存は最大2,000件で、それを超えたときは、2,000件までが保存されます。

下記は、メモ帳で開いた例です。  
制御コードは、16進表記の[00] ~ [FF]で表示し、それ以外は1バイト文字で表示します。





メニューバーから、ヘルプ(H) - あったらしいな機能(W)

-----↓

追加・変更して欲しい内容、ご希望の金額と納期をご記入の上、アプリタンク宛にメールをお送り下さい。↓

ご希望内容はすぐに検討し、メールでご連絡致します。↓

-----↓

アプリ名：ソケット通信(LAN) <Ver 1.00>↓

ご希望内容：↓

↓

ご希望金額：    ~    円↓

ご希望納期：yyyy/mm/dd ~ yyyy/mm/dd↓

ご連絡事項：↓

↓

-----↓

メールの本文に、初期値として貼り付けられる内容

#### あったらしいな機能(W)

このアプリケーションに、追加・変更することで、ご希望のアプリケーションにバージョンアップすることができます。  
メールにて、ご希望内容、金額、納期とご連絡がありましたらご連絡事項をご記入の上、お送りください。


メールのあて先

information@application.tank.jp

#### 操作説明書(D)

この説明書。

#### バージョン情報(A)



#### アンインストール(U)

アンインストールは、使用しているレジストリを削除します。  
その後に、AppTank002.exeを削除して下さい。



		上位															
		0_	1_	2_	3_	4_	5_	6_	7_	8_	9_	A_	B_	C_	D_	E_	F_
下 位	_0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p								
	_1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q								
	_2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r								
	_3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s								
	_4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t								
	_5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u								
	_6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v								
	_7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w								
	_8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x								
	_9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y								
	_A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z								
	_B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{								
	_C	FF	FS	,	<	L	¥	l									
	_D	CD	GS	-	=	M	]	m	}								
	_E	SO	RS	.	>	N	^	n	~								
	_F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL								
		<--- 7bit ASCII コード								----> <--- 拡張 ASCII コード ---->							

[20] SPはスペース。



黄色のエリア ( [00] ~ [1F]、[7F] ~ [FF] ) は、制御コード扱いとなります。